

Spec Sheet

Adaptador Conversor de S-Video - Video Compuesto y por Componentes RCA a VGA

StarTech ID: VID2VGATV2




El Conversor de Video Compuesto y S-Video a VGA (con Escalador), VID2VGATV2 proporciona una forma sencilla de convertir las señales de video compuesto o S-Video en una salida VGA (o Componente RCA) para utilizar con monitores de ordenadores, proyectores o televisores de alta definición. Equipado con un menú en pantalla (OSD) y conmutadores dip para una simple configuración y selección de ajustes de salida de video, este compacto escalador se instala rápida y fácilmente ofreciendo una verdadera experiencia plug-and-play. Un circuito integrado de escalador permite convertir en forma dinámica la señal de entrada de S-Video o Compuesto, ofreciendo una variada selección de resoluciones para asegurar máxima compatibilidad con la pantalla o proyector. Además, el Conversor de Video Componente/ S-Video-VGA incluye un cable multiconector VGA a Componente (RCA) que permite conectarse a televisores que no disponen de un puerto VGA. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Perfecto para ver videos de reproductores de DVD, grabadores de vídeo o consolas de juego de legado en proyectores VGA y televisores de alta definición
- Permite mostrar las imágenes de una videocámara en televisores o monitores equipados con entrada VGA
- Ideal para monitorear cámaras de seguridad con señales de S-Video o Video Compuesto que utilizan monitores o televisores VGA
- En el aula para adaptar videos VHS para poder utilizarlos con televisores más nuevos
- Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos y mostrar dichas imágenes en el monitor de un ordenador
- En salas de reuniones para adaptar equipos de video mas viejos para poder usar con proyectores más modernos





Features

- Permite convertir y escalar una entrada de Video Compuesto/S-Video en salida VGA/Componente
- Acepta entrada NTSC y PAL
- Menú en pantalla para una simple selección de configuración
- Incluye adaptador VGA a Componentes RCA (YPbPr)
- Conversión de velocidad de cuadros de 50 Hz a 60 Hz
- Instalación Plug & Play – no requiere controladores ni software



Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Converter Type	Escalador
Soporte de Audio	No
Conector A	1 - Composite Video (1 x RCA) Hembra
Conector A	1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN) Hembra
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Resoluciones Admitidas	PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	112 mm [4.4 in]
Ancho del Producto	64 mm [2.5 in]
Altura del Producto	26 mm [1 in]
Peso del Producto	90 g [3.2 oz]
Indicadores LED	1 - Indicador de entrada Compuesto (Amarillo) / S-Video (Rojo)
Adaptador de Corriente Incluido	Sí
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A
Consumo de Energía	2.5W
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humedad	HR 0~60%
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 kg [1 lb]
Incluido en la Caja	1 - Conversor/Escalador de Video
Incluido en la Caja	1 - Cable Multiconector VGA a Componente (RCA)
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility





